

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
 Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
 Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
 Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: grp@nt-rt.ru

www.genpower.nt-rt.ru

Бензиновая электростанции GenPower:

Серия GBS



Модель бензо-генератора	Мощность		Напряжение (В)	Двигатель	Размеры (мм)	Вес (кг)	Емкость бака (л)	Расход топлива (л/ч)	Шум (db)
	Осн. (кВт)	Макс. (кВт)							
GBS 40 M	3,5	4	230	BRIGGS & STRATTON professional series "VANGUARD"	470X550X460	45	32	1,1	68
GBS 70 M	5,9	6,5	230		760X820X650	85	16	1,9	68
GBS 70 ME	5,9	6,5	230		760X820X650	90	16	1,9	68
GBS 70 MES	5,9	6,5	230		1300X800X1050	220	7,9	1,9	68
GBS 70 MEA	5,9	6,5	230		760X820X650	91	7,9	1,9	68
GBS 70 MEAS	5,9	6,5	230		1300X800X1050	221	7,9	1,9	68
GBS 100 TE	6,5	7,2	230/400		750X845X720	100	32	2,4	73
GBS 100 TEA	6,5	7,2	230/400		750X845X720	105	32	2,4	73
GBS 100 TES	6,5	7,2	230/400		1300X800X1050	225	32	2,4	68
GBS 100 TEAS	6,5	7,2	230/400		1300X800X1050	230	32	2,4	68
GBS 100 ME	7,7	8,5	230		750X845X720	110	32	2,4	73
GBS 100 MEA	7,7	8,5	230		750X845X720	115	32	2,4	73
GBS 100 MES	7,7	8,5	230		1300X800X1050	225	32	2,4	68
GBS 100 MEAS	7,7	8,5	230		1300X800X1050	230	32	2,4	68
GBS 130 ME	12	13,2	230		750X845X720	140	32	3,2	74
GBS 130 MES	12	13,2	230		1300X800X1050	270	32	3,2	68
GBS 130 MEA	12	13,2	230		750X845X720	141	32	3,2	74
GBS 130 MEAS	12	13,2	230		1300X800X1050	271	32	3,2	68
GBS 150 TE	10,8	12	231/400		750X845X720	150	32	3,2	74
GBS 150 TES	10,8	12	231/400		1300X800X1050	280	32	3,2	68
GBS 150 TEA	10,8	12	231/400		750X845X720	151	32	3,2	74
GBS 150 TEAS	10,8	12	231/400		1300X800X1050	281	32	3,2	68

Условные обозначения:

- М - монофазная
- Т - трёхфазная
- Е - электростарт
- S - еврокожух
- А - автоматика

Бензогенераторы серии GBS: стандартная спецификация

Двигатель

- Тип: Vanguard или Intek
- Число оборотов: 3000 об/мин
- Охлаждение: воздушное
- Электронное зажигание
- Система запуска: Инерционная / Электростартер (кроме GBS 40V GBS 60M)

Генератор переменного тока NSM Generators (Италия)

- Синхронный + бесщеточный (только серия «т»)
- Число фаз: Трёх - или однофазный
- Возбуждение: самовозбуждение
- Коэффициент мощности ($\cos \phi$): 0,8 (Для моделей GBS 100TE и GBS 150 TE): 0,1 (для всех остальных линеек)
- Класс изоляции: F/H
- Класс защиты: IP 21, IP 23
- Выходное напряжение: Однофазное : 230 В // Трёхфазное 231/400 В
- Частота 50 Гц
- Регулирование напряжения: $\pm$ % 5
- Панель управления (Стандартная)

Шасси

- Прямое соединение двигатель-генератор
- Монтаж на раме из труб из нержавеющей стали
- Клинья гашения вибрации между шасси генераторной установки
- Бак сверху двигателя с индикатором топлива с круглой шкалой (только на некоторых моделях)
- Портативные колеса для перемещения под шасси (кроме GBS 40M)
- Навес (опциональный)
- Легкий подъем и перемещение
- Устойчив к воздействию природных условий
- Окрашен электростатическим порошком
- Глушитель выхлопа, защищенный от воздействия природных условий
- Термическая изоляция выхлопной системы
- Акустическая изоляция с обработкой против гниения, влаги, репеллентами и противопожарной (по DIN 4102 A2)

На однофазных бензогенераторах:

- Вольтметр переменного тока, 1 на каждой
- Тепловой прерыватель цепи, 1 на каждой
- Выходная розетка, с крышкой и контактом заземления, 2 на каждой

На трехфазных бензогенераторах:

- Вольтметр переменного тока, 1 на каждой
- Тепловой прерыватель цепи, 1 на каждой
- Однофазная выходная розетка 230 В переменного тока с крышкой и контактом заземления, 1 на каждой
- Трёхфазная выходная розетка 400 В переменного тока с крышкой и контактом заземления, 1 на каждой
- Аккумуляторная батарея 12В стандартная для типов установок с электрическим запуском, 1 на каждой
- Топливный электромагнитный клапан, стандартный для генераторов с приводом от двигателя мощностью 14-20 Л.С., 1 на каждой

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;

Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;

Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;

Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: grp@nt-rt.ru