

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
 Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;  
 Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;  
 Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;  
 Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12  
 Единый адрес: grp@nt-rt.ru

[www.genpower.nt-rt.ru](http://www.genpower.nt-rt.ru)

## Дизельная электростанция GenPower:

# GPR 150



Дизель генераторы с двигателем Perkins

<i>Технические характеристики генератора модели:</i> <b>GPR 150</b>	
Основная мощность, кВт	108,0
Количество фаз	3
Напряжение (В)	231/400
Генератор	Leroy Somer
Двигатель	Perkins 1006 TAG
Обороты (об/мин)	1500
Размеры (мм)	1200 X 2800 X 1650
Вес (кг)	1602
Емкость бака (л)	530
Расход топлива (л/ч)	31,5
Способ запуска	Электростартер

<i>Технические характеристики генератора модели:</i> <b>GPR 150A (с автозапуском)</b>	
Основная мощность, кВт	108,0
Количество фаз	3
Напряжение (В)	231/400
Генератор	Leroy Somer
Двигатель	Perkins 1006 TAG
Обороты (об/мин)	1500
Размеры (мм)	1200 X 2800 X 1650
Вес (кг)	1602
Емкость бака (л)	530
Расход топлива (л/ч)	31,5
Способ запуска	Электростартер

<i>Технические характеристики генератора модели: GPR 150 S (в еврокожухе)</i>	
Основная мощность, кВт	108,0
Количество фаз	3
Напряжение (В)	231/400
Генератор	Leroy Somer
Двигатель	Perkins 1006 TAG
Обороты (об/мин)	1500
Размеры (мм)	1200 X 3800 X 2220
Вес (кг)	2342
Емкость бака (л)	530
Расход топлива (л/ч)	31,5
Способ запуска	Электростартер

<i>Технические характеристики генератора модели: GPR 150 SA (с автозапуском и в еврокожухе)</i>	
Основная мощность, кВт	108,0
Количество фаз	3
Напряжение (В)	231/400
Генератор	Leroy Somer
Двигатель	Perkins 1006 TAG
Обороты (об/мин)	1500
Размеры (мм)	1200 X 3800 X 2220
Вес (кг)	2342
Емкость бака (л)	530
Расход топлива (л/ч)	31,5
Способ запуска	Электростартер

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;  
 Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;  
 Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;  
 Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [grp@nt-rt.ru](mailto:grp@nt-rt.ru)