

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
 Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
 Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
 Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: grp@nt-rt.ru

www.genpower.nt-rt.ru

Дизельная электростанция GenPower:

GPR 350



Дизель генераторы с двигателем **Perkins**

<i>Технические характеристики генератора модели:</i> GPR 350	
Основная мощность, кВт	244,0
Количество фаз	3
Напряжение (В)	231/400
Генератор	Leroy Somer
Двигатель	Perkins 2206A E13 TAG2
Обороты (об/мин)	1500
Размеры (мм)	1200 X 3500 X 1770
Вес (кг)	3004
Емкость бака (л)	813
Расход топлива (л/ч)	54,0
Способ запуска	Электростартер

<i>Технические характеристики генератора модели:</i> GPR 350A (с автозапуском)	
Основная мощность, кВт	244,0
Количество фаз	3
Напряжение (В)	231/400
Генератор	Leroy Somer
Двигатель	Perkins 2206A E13 TAG2
Обороты (об/мин)	1500
Размеры (мм)	1200 X 3500 X 1770
Вес (кг)	3004
Емкость бака (л)	813
Расход топлива (л/ч)	54,0
Способ запуска	Электростартер

<i>Технические характеристики генератора модели: GPR 350S (в еврокожухе)</i>	
Основная мощность, кВт	244,0
Количество фаз	3
Напряжение (В)	231/400
Генератор	Leroy Somer
Двигатель	Perkins 2206A E13 TAG2
Обороты (об/мин)	1500
Размеры (мм)	1600 X 4350 X 1950
Вес (кг)	4404
Емкость бака (л)	813
Расход топлива (л/ч)	54,0
Способ запуска	Электростартер

<i>Технические характеристики генератора модели: GPR 350 SA (с автозапуском и в еврокожухе)</i>	
Основная мощность, кВт	244,0
Количество фаз	3
Напряжение (В)	231/400
Генератор	Leroy Somer
Двигатель	Perkins 2206A E13 TAG2
Обороты (об/мин)	1500
Размеры (мм)	1600 X 4350 X 1950
Вес (кг)	4404
Емкость бака (л)	813
Расход топлива (л/ч)	54,0
Способ запуска	Электростартер

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
 Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
 Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
 Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: grp@nt-rt.ru